R-FLEX ANKASTRE / *RECESSED*



W • lm	Standard	DALI Dimm
2x(28 W•3100 lm)	L AN4567230	L AN4567240
2x(34 W•3680 lm)	L AN4567231	L AN4567241

Proje çalışmalarınızda kullanacağınız Lamp 83 aydınlatma aygıtlarına ait en güncel lümen çıkış verileri için lütfen web sitemizde yer verilen ldt dosyalarını referans alınız.
Please refer to most updated Lamp 83 lighting luminaires ldt files published within this web site to design your lighting projects.

3000K - 4000K • 3200 - 3900 gr C + E IP 20 850°

Teknik özellikler / *Technical properties*

Işık rengi / *Light color*	3000K - 4000K
Işık kaynağı / *Light source*	COB - L80 - 50.000 saat / *hours*
Renk töleransı / *Mac Adam*	Step 2-3
Min. renksel geriverim / *Min. CRI*	>90
Gövde / *Body*	Alüminyum soğutucu / *Aluminium heat sink*
Boya / *Paint*	Elektrostatik toz boya / *Electrostatic powder coated*
Renk / *Color*	Siyah, beyaz, gri / *Black, white, gray* (RAL 9005, 9016, 9006)
Optik / *Optical*	30° - 45° - 60° Reflektör (±3°) / *30° - 45° - 60° Reflector (±3°)*
Güç faktörü / *Power factor*	>0,95
Kontrol / *Control*	On/Off - Dali - Casambi
Sürücü / *Driver*	Harici / *External*
Çalışma gerilimi / *Operating voltage*	220V AC ~ 240V AC
Çalışma frekansı / *Operating frequency*	50 ~ 60 Hz
Elektriksel koruma sınıfı / *Electrical protection class*	Class 1 - Class 2
IK sınıfı / *IK class*	IK 07
IP sınıfı / *IP class*	IP 20
Kızaran tel / *Glow wire*	850°
Fotobiyolojik risk sınıfı / *Eye safety risk group*	RG1

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	W Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*